

Linksys PAP2T-EU 2xFXS bramka VoIP



Linksys PAP2T-EU 2xFXS bramka VoIP

Manufacturer : Linksys

Nowa wersja popularnej bramki Linksys PAP2-EU. Dzięki dużym możliwościom, funkcji auto provisioningu i możliwości edycji Dial-Planu doskonała zarówno dla ISP jak i indywidualnych użytkowników.

Bramka nie jest w żaden sposób zablokowana do korzystania z konkretnego operatora, użytkownik może ustawić dowolnego operatora SIP lub np. własny serwer Asterisk.

Specyfikacja:

2 porty głosowe FXS (RJ-11),

1 port FastEthernet (RJ-45),

protokół głosowy SIP v.2 (Session Initiation Protocol),

kodeki głosowe G.711 a-law, G.711 micro-law, G.726, G.729A,
G.723.1,

REN (Ringer Equivalence Number) - 5 REN na kazdy port RJ-11,

Ring frequency: 10-40 Hz,

Ring voltage: 60-90 Vrms,

impedancja portu FXS: 8 ustawien (zawieraja europejskie CTR21
oraz amerykanske 600 Ohm),

wymiary: 101x101x15 mm,

waga: 140 g,

gwarancja: 24 miesiace.

Funkcjonalnosc:

wsparcie dla:

DTMF,

FSK Caller ID,

DTMF Caller ID,

FSK VMWI,

echo cancellation,

VAD (Voice Activity Detection),

mozliwosc podlaczenia dwoch telefonow lub faksow, z dwoma
odrebnymi numerami telefonow,

konfiguracja za pomoca przegladarki WWW lub klawiatury telefonu.

Zapotrzebowanie na pasmo dla kodekow glosowych:

Best - G.711u wymaga 64k pasma,

Best - G.711a wymaga 64k pasma,

Good - G.726-40 wymaga 40k pasma,

Good - G.726-32 wymaga 32k pasma,

Good - G.729 wymaga 8k pasma,

Normal - G.726-24 wymaga 24k pasma,

Normal - G.726-16 wymaga 16k pasma,

Normal - G.723 wymaga 7k pasma.
