

## Linksys SPA3102-EU



Linksys SPA3102-EU

Manufacturer : Linksys

Linksys SPA3102-EU

### Specyfikacja:

1 port głosowy FXS (RJ-11),

1 port głosowy FXO (RJ-11),

protokół głosowy SIP v.2 (Session Initiation Protocol),

kodeki głosowe G.711 a-law, G.711 micro-law, G.726 (16/24/32/40)

kb/s), G.729A, G.723.1 (6.3 kb/s, 5.3 kb/s),

3 REN (Ringer Equivalence Number),

Ring frequency: 10-40 Hz,

FXO Ring voltage: 40-55 Vrms,

impedancja portu FXS: 600 Ohm.

Funkcjonalnosc VoIP:

wsparcie dla:

DTMF,

FSK Caller ID,

DTMF Caller ID,

FSK VMWI,

CNG (Comfort Noise Generation),

echo cancellation,

VAD (Voice Activity Detection),

---

mozliwosc podlaczenia telefonu lub faksu (obsługa T.38).

konfiguracja za pomoca przegladarki WWW lub klawiatury telefonu.

Zapotrzebowanie na pasmo dla kodekow glosowych:

Best - G.711u wymaga 64k pasma,

Best - G.711a wymaga 64k pasma,

Good - G.726-40 wymaga 40k pasma,

Good - G.726-32 wymaga 32k pasma,

Good - G.729 wymaga 8k pasma,

Normal - G.726-24 wymaga 24k pasma,

Normal - G.726-16 wymaga 16k pasma,

Normal - G.723 wymaga 7k pasma.

Specyfikacja routera:

2 porty FE (RJ-45): 1x WAN, 1x LAN,

Quality of Service - priorytety dla wybranych aplikacji i/lub głosu,

polityki dostępu do Internetu,

MAC Address Cloning (podstawianie dowolnego adresu MAC do portu WAN - przydatne w zestawieniu z modemem kablowym),

obsługa dynamicznych DNS (DynDNS.org, TZO.com),

DMZ - strefa zdemilitaryzowana dla jednego IP w sieci LAN,

zarządzanie przez przeglądarkę WWW,

zgodność z normą RoHS,

wymiary: 101 x 101 x 28mm,

waga: 0,145kg.

Jesli chcesz obejrzec panele konfiguracyjne urzadzen Linksys, wejdz na strone <http://www.linksysdata.com/ui/>

Gwarancja 24 miesiace.

---